

# 青森市文化会館大ホール照明機材表

調光卓	丸茂 プレシユート		1卓
	コントロールチャンネル	512ch	
	メモリーシーン	2000シーン	
	スタックフェーダー	20本	
	キューフェーダー	20本	
	プリセットフェーダー	120本×3段	
DMX パッチ盤	調光室ー各端末間DMX用コネクター		1面
	舞台(上・下)各4口	3FS(上・下)各2口	
	1S-6S 各2口	1・2CL 各3	
	2FS(上・下)各2		
舞台 フロア 回路	上手・下手	各26回路	
	前	4回路	
	奥	8回路	
	フットライト	4回路	
	花道フット上手・下手	各2回路	
	オーケストラピット	8回路	

持込機器200V電源盤 (舞台上手)	1φ3w 150A	カムロック 端子台M8
	3φ3w 60A	端子台M5
持込照明電源盤(舞台上手)	幹線 3φ4w 1000A	
	分岐 3φ4w 300A ×3	カムロック 端子台M12
信号コンセント盤(上手・下手)	直電源 各2口	
	DMX 各4口	
持込卓用 コネクターBOX	客席1階席 DMXIN DMXOUT 各2口、直電源2口	電源1面 信号1面

★ 基本吊り照明機材は含みません。

項目	規格	数量
----	----	----

スポット ライト	平凸 500W	丸茂 CSQ-500W	16台
	平凸 1000W	丸茂 CSQ-1000W	52台
	[ SS×20台 移動タワ×32台]		
	フレネル 500W	丸茂 FQH-500W	16台
	フレネル 1000W	丸茂 FQB-1000W	10台
	フレネル 1500W	丸茂 FQB-1500W	10台
	フットスポット 500W	丸茂 FQP-500W	10台
	パーライト64 500W	丸茂 SPHⅢ-500W	48台
	T-1(旧)平凸500W	丸茂 T-1(旧)-500W	10台

カッター スポット ライト	カッタースポット 750W 19°	丸茂 ECR2-19C-750	4台
	カッタースポット 750W 26°	丸茂 ECR2-26C-750	16台
	カッタースポット 750W 36°	丸茂 ECR2-36C-750	12台
	カッタースポット 750W 50°	丸茂 ECR2-50C-750	4台
	トップハット26・36用	丸茂 ECRDPT-1	5台
	トップハット50用	丸茂 ECRDPT-2	5台

照明 スタンド類	平置ベース	丸茂 SHB-10	30本
	丸台スタンド	丸茂 SM2	20本
	3又2段スタンド	丸茂 ST2C	4本
	3又3段スタンド	丸茂 ST3C-12	8本
	ダボ付 2連アーム	丸茂 AMT	6本
	ホルダーハンガー	丸茂 HAL	10本

ミラーボール	600φ 丸型 吊	速度可変	2台
	450φ 丸型 吊	速度可変	1台
	240×400 楕円型	速度可変	2台

項目	規格	数量
----	----	----

効果器	スモークマシン	ザ・ロック DF-STAR	1台

エフェクト マシン	エフェクトスポット2000W	RDS EQS20	2台
	エフェクトスポット1000W	丸茂 EPD3-1000W	4台
		RDS EQS10	4台
	ディスクマシン	丸茂 VSD2	2台
		RDS EDM	3台
	スパイラルマシン	丸茂 NCD2	2台
		RDS ESM	2台
	スライドキャリアマスク	丸茂 MCCD-2	2台
		RDS ESC1	2台
		RDS ESC-1F(ファン付)	2台
	リップルマシン	丸茂 RP	2台
	カレイドマシン	RDS EKM	1台
	フィルムマシン	RDS EFM	2台
	DMX操作BOX	丸茂 MCBX-ED2-2	4台
	波マシン	丸茂 NAE	2台
	ストロボ	KM-14R	1台

オブジェクティブ レンズ	4型	丸茂 SDD3-4	4台
		RDS OL4	4台
	6型	丸茂 SDD3-6	4台
		RDS OL6	2台
	8型	丸茂 SDD3-8	4台
		RDS OL8	2台
	10型	丸茂 SDD3-10	4台
		RDS OL10	2台
	12型	丸茂 SDD3-12	4台
		RDS OL12	2台
	16型	RDS OL16	2台

## 青森市文化会館 舞台照明 基本状況

===== **【keys】** =====

○ 丸茂 CSQ型 1kw

- FR

- TL

- CL

- 【各SUS吊込み可能重量】

量	最大吊込み重量	現状吊込み重
1B0~5B0	100Kg	0Kg
PSUS	480Kg	130Kg
1SUS	370Kg	192Kg
~5SUS		
6SUS	350Kg	114Kg

プロセニウム

W : 20, 000  
H : 10, 500  
D : 20, 000

大ホリ

LH 500W QCL型 96灯 4色 (移動型)
---------------------------

UH 500W QCU型 144灯 6色
----------------------

6S	C-20	調光30A	×12回路
		直15A	×2回路
		DMX	×2系統

5S 1Sに同じ

5BL 200W×93灯 BC型 4色 (上·中·下)3区分
--------------------------------

4S 1Sに同じ

4BL 200W×93灯 BC型 4色 (上·中·下)3区分
--------------------------------

中ホリ

中UH 500W QCU型 80灯 4色
----------------------

3S 1Sに同じ

3BL 200W×93灯 BC型 4色 (上·中·下)3区分
--------------------------------

2S 1Sに同じ

2BL 200W×93灯 BC型 4色 (上・中・下)3区分
--------------------------------

1S C-20 調光30A ×24回路  
直15A ×2回路  
DMX ×2系統

1BL 200W×93灯 BC型 4色 (上・中・下)3区分
--------------------------------

TL トーメンタルライト  
C-20  
調光30A × 4回路  
1kw CSQ型 × 8台

PS C-20 調光30A×16回路

TW 移動タワ ×4基  
C-30 ×4回路用  
(FCより電源供給)  
1kw CSQ型×8台

CON C-20 調光30A×1回路 750W ECR型×2台

1CL C-30 調光30A×12回路 直15A×3回路 DMX×2系統 1.5kw LNH2型×24台

2CL C-30 調光30A×18回路 直15A×3回路 DMX×2系統 1.5kw LNH2型×36台

2kwクセノンピン×4台  
(中ホール時 2kwクセノンピン×2台)

2FR フロントサイドライト	
C-30	
調光30A	×8回路
直60A	×2回路(壁)
直30A	×2回路(壁)
DMX	×2系統(壁)
1kw LNH2型	×12台

3FR	2FRに同じ
-----	--------

4FR  
C-30  
調光30A × 4回路  
1kw LNH2型 × 8台